

# DIGITUS Boîtier FTTH pour 4 x couplages SC SX

**DN-931094**  
**EAN 4016032466536**



## Boîtier FTTH, avec 4x adaptateurs SC (APC) SX Montage de surface et sur rail DIN

Le boîtier FTTX peut accueillir jusqu'à 4 fibres optiques et les distribuer à 4 terminaux avec les couplages appropriés. Ce boîtier est équipé de 4 x couplages SC Simplex. Alternativement, 4 x couplages LC Duplex (sans bride) peuvent être insérés. Le boîtier se compose d'une plaque frontale, d'un boîtier avec une cassette d'épissures rabattable et d'un couvercle en plastique transparent pour une protection supplémentaire des câbles LWL épissurés. Le coffret peut être fixé au mur ou encliqueté sur des profilés chapeau (rail DIN). Intégrer les épissures de fibres, la terminaison, le stockage et le raccordement dans le plus petit espace grâce au boîtier vide ultra-compact FTTX de DIGITUS®.

## Boîtier FTTX pour les épissures de fibres, la terminaison, le stockage et la connexion par câble dans un boîtier de protection compact

- Adapté pour 4 ports : 4 x SC SX (intégré) / alternative : 4 x LC DX (non inclus) (sans bride)
- Cassette d'épissures intégrée
- Indice de protection : IP45
- Montage : Mur ou profilé chapeau (rail DIN)
- Adapté aux câbles LWL monomode et multimode
- Affaiblissement d'adaptation : >50 dB(UPC), 60 dB(APC)
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ +85 °C
- Matériau du boîtier : PC + ABS
- Dimensions : 100 x 80 x 30 mm (LxLxH)
- Poids : 0,4 kg (sans couplages)

## Package contents

- Le boîtier FTTX est équipé de 4 x couplages SC SX

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	108	10.70	45.00	45.00	25.00	50,625.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	11.20	11.20	3.00	376.32
Net single without Packaging	1	0.08	10.00	9.00	3.00	0.00

## More images:



**Safety notes**

- Évite tout contact direct avec les sources de lumière : Les câbles à fibres optiques, en particulier ceux qui utilisent des sources lumineuses actives telles que des lasers (par exemple dans les systèmes de communication optique), peuvent émettre des rayonnements dangereux qui peuvent endommager les yeux. Veille à ne jamais regarder directement la lumière d'une fibre optique, même si la source lumineuse est invisible à l'œil nu.
- Lors du travail avec des câbles à fibres optiques, en particulier lors de tests ou de travaux avec des lasers, il convient de toujours porter des lunettes de protection qui protègent contre les rayonnements nocifs.
- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Ne pas plier ou écraser : Les câbles à fibres optiques sont sensibles aux contraintes mécaniques.
- Pour protéger les câbles contre les dommages physiques, ils doivent être placés dans des gaines spéciales ou avec des matériaux de protection.
- Maintenir les connecteurs de câbles propres : Les câbles à fibres optiques sont sensibles à la poussière et à la saleté. Même de petites particules sur les connecteurs peuvent fortement nuire à la qualité du signal.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
info@assmann.com