

DIGITUS Adattatore Tiny Wireless 300N USB 2.0

DN-70542

EAN 4016032316978



Adattatore wireless 300N USB 2.0, 300Mbps Realtek 8192 2T/2R, con funzione WPS

Il mini adattatore USB WLAN ha una velocità massima di trasferimento di 300Mbps. Questo prodotto può essere utilizzato con un computer, PSP, Media-Player e altri dispositivi, che richiedono un'applicazione wireless. Il tasto WPS rende la crittografia facile e comoda.

Crittografia semplice grazie al pulsante WPS.

- Trasferimento dati ad alta velocità fino a 300Mbps
- Conforme alla norma 802.11n ed compatibile con gli standard IEEE 802.11g/b
- Standard: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Gamma di frequenza: 2.4-2.4835GHz
- Funzione WPS (Wireless Protected Setup)
- Potenza trasmissione wireless: 18 dBm (EIRP)

- Crittografia wireless: WPS, 64/128bit WEP, WPA/WPA2, PA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
- USB 2.0
- Tipo di antenna: Antenna interna omnidirezionale
- Peso: 3,8g
- Dimensioni: 29 mm x 18 mm x 7 mm
- Temperatura di esercizio: 0 °C - 40 °C
- Temperatura di stoccaggio: -40 °C ~ 70 °C
- Supporta Windows 10, 8.1, 8, 7, Mac OS X e Linux

Package contents

- Mini- adattatore USB WLAN
- CD ROM di supporto del prodotto
- Istruzioni per l'uso

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	11.40	32.00	40.00	72.00	92,160.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	1.50	12.00	16.00	288.00
Packaging Unit Single	1	0.06	1.50	12.00	16.00	288.00
Net single without Packaging	1	0.04	0.10	0.20	0.30	0.00

More images:



**Safety notes**

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com