

DIGITUS Bezprzewodowy adapterów USB 300 Mbps

DN-70543

EAN 4016032316985



Mini karta sieciowa bezprzewodowa WiFi 300N USB2.0300Mbps z anteną

Niniejszy produkt można stosować z komputerami, konsolą do gier, odtwarzaczami multimedialnymi i innymi urządzeniami, które wymagają połączenia bezprzewodowego. Dzięki oprogramowaniu WPS kodowanie jest łatwe i wygodne. adapterów USB bezprzewodowej sieci WLAN zapewnia maksymalną prędkość transmisji 300 Mbps.

Proste kodowanie dzięki oprogramowaniu WPS

- Szybka transmisja danych do 300 Mbps
- Odpowiada standardowi 802.11n i jest kompatybilny wstecz ze standardami IEEE 802.11g/b
- Standardy: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Zakres częstotliwości: 2.4 - 2.4835 GHz
- Moc nadawania sieci bezprzewodowej: 18 dBm (EIRP)

- Bezprzewodowe szyfrowanie: WPS, 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, PA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
- USB 2.0
- Funkcja WPS (Wireless Protected Setup)
- Diody LED stanu podłączenia i transmisji danych
- Rodzaj anteny: 1 x zdejmowana antena i 1 x wewnętrzna antena PIFA
- Waga: 40 g
- Wymiary: 180 mm x 18 mm x 10 mm
- Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
- Temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C
- Chipset: Realtek 8192 2T/2R
- Obsługa Windows 10, 8.1, 8, 7, Mac OS X oraz Linux

Zawartość opakowania

- Mini adapterów USB sieci WLAN
- Produkt obsługuje CD-ROM
- Instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	200	15.20	70.00	40.00	30.00	84,000.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.08	3.00	13.00	15.00	585.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.08	12.00	3.50	15.00	630.00
Netto bez opakowania	1	0.04	1.00	1.80	18.00	0.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.
- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com