

DIGITUS® Carrinho de apresentação de TV

DA-90452

EAN 4016032487364



Carrinho de apresentação de TV, 70-120" 140 kg máx., preto

O Collaboration Trolley oferece um suporte de ecrã robusto e resistente para ecrãs de 70-120 polegadas com uma capacidade de carga máxima de 140 kg. O carrinho tem também um suporte de câmara regulável em altura e uma prateleira para computadores portáteis, leitores, etc. O carrinho pode ser posicionado de forma flexível e possui um guia de cabos integrado e pegas práticas na parte de trás. A construção é feita de alumínio, aço e plástico ultra-resistente e leve. Ideal para salas de conferências, salas de formação, salas de exposições e outros locais de eventos.

O carrinho de colaboração / carrinho de apresentação oferece a possibilidade de posicionamento flexível de um ecrã (70-120", 140 kg máx.)

- Tamanho do ecrã: 70" - 120"
- Capacidade de carga: 140 kg

- Compatibilidade VESA: 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400, 800x600, 1000x600
- Número de ecrãs: 1
- Gama de inclinação: +5° a -10°
- Altura: 125 - 160 cm
- Suporte da câmara: capacidade de carga de 5 kg, ajustável em altura
- Prateleira: capacidade de carga de 10 kg, regulável em altura
- Gestão de cabos: Sim
- Material: alumínio, aço, plástico
- Acabamento da superfície: Revestimento em pó
- Cor: Preto mate
- Dimensões (máx.): L 125 x P 76 x A 233,3 cm
- Peso: 35,1 kg

Package contents

- 1x carrinho de colaboração / carrinho de apresentação de TV
- 1x instruções de montagem

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	39.16	68.00	117.50	29.00	231,710.00
Packaging Unit Inside	1	39.16	68.00	117.50	29.00	231,710.00
Packaging Unit Single	1	39.16	68.00	117.50	29.00	231,710.00
Net single without Packaging	1	35.10	76.00	125.00	233.30	0.00

More images:



Safety notes

- Respeite todas as advertências e instruções relativas ao aparelho.
- Não exponha o aparelho à chuva, à humidade, a vapores ou a líquidos.
- Não introduza objetos no aparelho.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria nem abrir a caixa. Corre o risco de sofrer um choque elétrico!
- Assegure uma ventilação adequada para evitar danos causados pelo sobreaquecimento.
- Antes de iniciar a utilização, certifique-se de que o aparelho está desligado e se encontra num ambiente seguro.
- Em caso de tempestade, os aparelhos elétricos ligados à rede podem sofrer danos devido a sobretensão causada por um raio.
- Não utilize o aparelho durante uma tempestade.
- Em caso de tempestade, desligue o aparelho dos aparelhos elétricos ligados a ele.
- Utilize o aparelho apenas no interior de edifícios.
- Em caso de reparação, devolva o aparelho ao seu revendedor.
- O pó, a humidade, os vapores, bem como produtos de limpeza ou solventes fortes, podem causar danos no aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e dos aparelhos ligados ao mesmo.
- Limpe o aparelho com um pano sem pó.
- Para desligar completamente o sistema da corrente, deve retirar a fonte de alimentação da tomada. Através da fonte de alimentação, pode desligar o aparelho da rede elétrica.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com