

# DIGITUS Universal takma birimi, USB Type-C™

DA-70861

EAN 4016032424970



## Evrensel yerleştirme istasyonu, USB-C, 11 bağlantı noktası 3x video, 1x USB-C, 3x USB3.0, RJ45, 2x kart okuyucu

Tam fonksiyonel DIGITUS® Üniversal Takma Birimi, USB Type-C™ girişi tam donanımlı bir çalışma ortamını oluşturmanız için gereken her şeyi sunar. Aynı anda iki monitörü çalıştırma imkanı sunan üç video arabirimine (HDMI, Mini DP, VGA) sahiptir. Desteklenen en yüksek çözünürlük: Parlak UHD (4K2K/30Hz). Üç adet USB 3.0 port ve bir port (5V/1,5A) mobil cihazlarınız için şarj fonksiyonu sunar. USB arabirimlerine Power Delivery (PD 2.0) fonksiyonlu bir USB-C™ bağlantı noktası eklenmiştir. Ayrıca, iki kart okuyucu mevcuttur (MicroSD, SDHC, SDXC/MMC). Gigabit Ethernet bağlantısıyla, dizüstü bilgisayarınız ayrıca kablolu ağa bağlanabilir. Stereo Audio girişiyle tüm sistemi tamamladık. USB-C™ portuna sahip çok fonksiyonlu Üniversal Takma Biriminin sadece bir USB Type-C™ portunu kullanarak dizüstü bilgisayarınızı 11 farklı porta genişletin.

## Dizüstü bilgisayarınızı tam fonksiyonlu bir masaüstüne dönüştürün - Sadece bir USB-C portunu kullanarak dizüstü bilgisayarınızı 11 farklı porta genişletin

- Ultra HD (30 Hz), 4096 x 2160p çözünürlüğü destekler (HDMI, MiniDP)
- Çift monitör işlevi - iki monitörün aynı anda bağlanması (HDMI+MiniDP / VGA+MiniDP)
- 1 x HDMI (UHD çözünürlük, 4K/30 Hz)
- 1 x Mini DisplayPort (UHD çözünürlük, 4K2K, 30 Hz)
- 1 x VGA (Full HD)
- Dizüstü bilgisayarın hızlı şarjı için Güç Dağıtımı (PD 2.0) işlevine sahip 1 x USB-C™ bağlantı noktası (60 W, 20 V / 3 A)
- 3 x USB 3.0 (SuperSpeed, 5 Gbps maks.), mobil cihazlar için şarj fonksiyonlu bir port (5 V/1,5 A)
- 1 x stereo ses bağlantısı - kulaklık veya mikrofon bağlantısı
- 1 x Gigabit Ethernet bağlantısı - dizüstü bilgisayarınızı kablo ile ağa bağlayın
- 2 x kart okuyucu (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)

- USB-C™ sürümü: USB 3.1 (Gen 1)
- Zarif ve yüksek kaliteli alüminyum gövde
- Kablo uzunluğu: 10 cm
- Renk: Gümüş
- Boyutlar: U 7,5 x G 13,5 x 1,7 cm
- Ağırlık: 250 g
- Tüm USB-C™ bağlantı noktaları USB Type-C™ standardının tüm işlevlerini desteklemez. Dizüstü bilgisayarınızdaki USB-C™ bağlantı noktasının DisplayPort Alternatif Modunu (DP-Alt modları) ve USB Güç Dağıtımını (PD) desteklediğinden emin olun.
- Video çıkış kapasitesi dizüstü bilgisayarınızın grafik kartına ve bağlı monitöre bağlıdır. Bazı grafik kartları sınırlı MST desteğine sahipken, bazı monitörler de kullanılabilir çözünürlüğü sınırlar.
- Kullanılan güç kaynağı ünitesi, bağlı bir dizüstü bilgisayara ve bağlantı istasyonuna USB-C™ bağlantı noktası üzerinden güç sağlamak için en az 60 watt vermelidir.

## Attributes

- HDTV Çözünürlük maks.: 4096 x 2160 Pksel, 30 Hz
- LAN konektörü (RJ45): yes
- Muhafaza: Alüminyum
- USB-C Power Delivery: 60 W
- Ağ bağlantı noktaları sayısı: 1
- Ekran bağlantı noktaları sayısı: 2
- Kart okuyucu: yes
- Ses bağlantı noktaları sayısı: 1
- USB A bağlantı noktası sayısı: 3
- USB-C bağlantı noktası sayısı: 1
- USB-C Ürünleri: yes
- Video bağlantı noktaları: HDMI, Mini DisplayPort, VGA
- Video bağlantı noktaları sayısı: 3

## Package contents

- Üniversal takma birimi, USB Type-C™
- Kullanma kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	30	9.80	53.50	33.50	16.50	29,572.10
Packaging Unit Inside	1	0.33	17.00	14.00	2.50	595.00
Packaging Unit Single	1	0.33	17.00	14.00	2.50	595.00
Net single without Packaging	1	0.25	13.70	7.50	1.70	0.00

## More images:



## Safety notes

- Aşırı yüklemeye aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)