

DIGITUS SSD muhafazalı 11 USB-C yerleştirme istasyonu portu

DA-70896
EAN 4016032481058



11'i 1 arada USB-C yerleştirme istasyonu & SSD muhafazası 4x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, RJ45, M.2 SSD

DIGITUS®'un bu 11'i 1 arada yerleştirme istasyonu sizin için HDMI®, VGA, USB-C™, Card Reader veya Ethernet gibi standart arabirimlerin yanı sıra M.2 SATA SSD/M anahtarı kartları için kullanılan yuvaya sahip bir muhafazayı da hazır bulundurur. Veriler bu ara hafızada depolanabilir veya örneğin bir sunum için saklanabilir. Sisteminizi, UHD 4K'ye kadar çözünürlükle 2 ekran ile daha genişletin; örneğin bir monitör, projeksiyon cihazı veya TV seti bağlayabilirsiniz. 1 adet USB-C™ portu, dizüstü bilgisayarınızı ve güç adaptörünüze bağlamak için kullanılır; bu sayede dizüstü bilgisayarınızı Power Delivery özelliği ile şarj edebilirsiniz. 4 adet USB 3.0 portu bağlantı özelliğinden geniş bir alan sunar; böylece klavye, fare, USB bellekler veya harici sabit diskler gibi çevreler cihazları bağlayabilirsiniz. Ayrıca bir Gigabit Ethernet bağlantısı entegredir; bununla bir Internet bağlantısı kurabilirsiniz. USB-C™'nin potansiyelinden tam olarak yararlanın ve DIGITUS®'un M.2 NVME/NVME bellek takma seçeneği sunan 11'i 1 arada yerleştirme istasyonunu kullanın.

M.2 SSD'ler, 4x USB portu ve 1x VGA, 1x HDMI arabirim, 1x RJ45 ve kart okuyucu için muhafazaya sahip taşınabilir yerleştirme istasyonu - Dizüstü bilgisayarlar & tabletler için toplam 11 ilave bağlantı

- 4K/30 Hz'e kadar, 3840 x 2160p çözünürlüğe kadar UHD'yi destekler
- Farklı bir monitör için 1 x HDMI bağlantı
- 1 x VGA 1080P bağlantı
- Dizüstü bilgisayara bağlanmayı sağlayan 1 x USB Type-C™ bağlantı
- 1 x USB Type-C™ bağlantı - Güç kaynağı
- 4 x USB 3.0 SuperSpeed bağlantı (maks. 5 Gbps veri aktarımı)
- 1 x Gigabit Ethernet bağlantısı: Dizüstü bilgisayarınız ile Internet/LAN arasında bağlantı kurabilirsiniz
- SD & TF kartları için kart okuyucu

- 1 x 67 Pin M.2 M Anahtarı Yuvası
- NVME temelinde M anahtarlı anahtarlı 2280, 2260 ve 2242 biçimindeki M.2 modüllerini destekler
- Ses ve video sinyallerinin aktarımı, HDCP 1.4 ve 2.2'yi destekler
- Bağlantısız kablo uzunluğu: yak. 15 cm
- Güç ve erişim için LED göstergesi
- Boyutlar: U 12,3 x G 5,0 x D 1,4 cm
- Ağırlık: 155g
- Renk: Gri/Siyah
- Tüm USB-C™ portları USB Type-C™ standartlarının tüm fonksiyonlarını desteklemez. Dizüstü bilgisayarınızın USB-C™ portunun DisplayPort Alternate modu (DP Alt modları) ve USB Power Delivery (PD) özelliğini desteklediğinden emin olun.
- Video çıkış kapasitesi, dizüstü bilgisayarınızın ve bağlı monitörünüzün grafik kartına bağlıdır. Bazı grafik kartları sınırlı bir MST desteğine sahipken bazı ekranlar mevcut çözünürlüğü de sınırlar.

Attributes

- LAN konektörü (RJ45): yes
- Muhafaza: Alüminyum
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Ağ bağlantı noktaları sayısı: 1
- Ekran bağlantı noktaları sayısı: 2
- Kart okuyucu: yes
- Ses bağlantı noktaları sayısı: 0
- USB A bağlantı noktası sayısı: 4
- USB-C bağlantı noktası sayısı: 1
- Video bağlantı noktaları: HDMI, VGA
- Video bağlantı noktaları sayısı: 2

Package contents

- SSD muhafazalı 1 x USB Type-C™ yerleştirme istasyonu
- 1 x Kullanım kılavuzu

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	14.50	36.50	72.50	42.00	111,142.00
Packaging Unit Inside	1	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.24	2.50	11.50	22.00	632.50
Net single without Packaging	1	0.18	6.00	14.10	1.60	0.00

More images:**Safety notes**

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhar veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve gürültü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com