

DIGITUS® Duvar Montaj Kabinler - Slim

DN-19 WM-V4U-SL
EAN 4016032383253



Duvara monte gövde, ince 800x640x220mm, 4U dikey, gri renk (RAL 7035)

Slim serisi 483 mm (19") duvar montaj kabini 4U derinlikte dikey montaja izin verir. Özellikle ağlar, DVR, ses ekipmanı, anons ve patching uygulamaları veya diğer 483 mm (19") aktif bileşenlere yer sağlar.

İç tarafta dikey montajlar için montaj profilleriyle Slim tasarım

- 1,0 - 1,5 mm kalınlığında çelik sac
- 483 mm (19") iç montaj alanları: 4U derinlik
- Her tarafı plastik kapaklı delikli kablo girişleri (145x70 mm)
- Fan montajı için hazırlanmış taban bölümü
- Havalandırma yuvalarına sahip kilitlenebilen ön kapı
- Kapı menteşelerinin değiştirilmesi kolaydır
- Ambalaj boyutları (YxGxD): 820x660x230 mm
- Maks. İç montaj yüksekliği: 610 mm

Attributes

- Birimler: 4
- Derinlik: 220 mm
- Genişlik: 640 mm
- Kabin tipi: Duvara monte kabin, ev otomasyonu
- Ön kapı: Çelik kapı, kapalı, tek açıklık
- Renk: açık gri, RAL 7035
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 100 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: yes

Package contents

- Topraklama kablo seti
- 2 x anahtar

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	18.00	23.00	66.00	82.00	124,476.00
Packaging Unit Inside	1	18.00	23.00	66.00	82.00	124,476.00
Packaging Unit Single	1	18.00	23.00	66.00	82.00	124,476.00
Net single without Packaging	1	16.00	22.00	64.00	80.00	0.00

More images:



Safety notes

- Kurulu cihazların aşırı ısınmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Ağ kabinleri aşırı doldurulmamalı ve havalandırma delikleri tıkanmamalıdır.
- Kablolar düzgün bir şekilde döşenmeli ve kablo kanalları veya tepsileri içinde düzenlenmelidir.
- Hassas cihazları akım piklerinden veya yıldırım çarpmalarından korumak için aşırı gerilim koruma cihazları kullanın.
- İlgili IP koruma sınıfına uyarken nem veya ıslaklıktan kaçının.
- Muhafazanın ve kullanılan cihazların uygun şekilde topraklandığından emin olun.
- Sık sık fırtına aktivitesi olan bölgelerde, güç kaynağına profesyonel yıldırım koruması entegre edilmelidir.
- Eşit olmayan yüklemeyi önlemek için, en ağır üniteleri her zaman kabinin alt kısmına monte edin.
- Bakım veya kurulum çalışmaları sırasında kurulu cihazların güç kaynağıyla bağlantısını kesin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com