

DIGITUS® USB 3.0 Gigabit SFP Ağ Adaptörü

DN-3026

EAN 4016032457138



USB 3.0 Gigabit SFP Ağ Bağdaştırıcısı ilave SFP modülü gereklidir

Mevcut bir USB 3.0 portunu kullanarak dizüstü bilgisayarınızı bir SFP ile genişletin. Uygun bir fiber optik alıcı-verici kullanarak doğrudan bir fiber optik ağa bağlanın. Bu fiber optik arabirim, dizüstü bilgisayarlarla mobil kullanım ve aynı zamanda ortak masaüstü sistemlerle sabit kullanım için doğru seçimdir. Ayrıca sunucu ve veri merkezlerinde izleme ve sorun giderme uygulamalarında amaçlara hizmet eder. Fiber optik ağa doğrudan ve tam bant genişliğiyle bağlanabilirsiniz. Kullanımı kolaydır ve birçok imkân sunar. Entegre SFP portu bulunmayan çoğu kişisel bilgisayar için doğru eklentidir. Gömülü sanal CD aygıtı sayesinde sisteminiz için bir sürücü gerekli olsa dahi kolay Tak ve Çalıştır özelliği vardır. Güç kaynağı, ana bilgisayarın USB 3.0 bağlantı noktası tarafından sağlanır. WiFi bağlantıları güvenlik tehlikeleri barındırıyor ve bakır bağlantılar çok yavaşsa fiber optik bağlantı, fiber optik ağınıza için doğru çözümü sunar. Bu adaptör Windows, Mac OS, Google Chrome ve tüm USB 3.0 sertifikalı sistemlerle uyumludur.

Tam özellikli bir Gigabit SFP ağ bağdaştırıcısıyla dizüstü bilgisayarınızı USB 3.0 portuyla genişletin

- USB 3.0 bağlantılarını destekler
- Hızlı gigabit veri iletimi
- Yonga Seti: RTL8153/Realtek
- USB 3.0 ile genişletilmiş enerji tasarrufu seçenekleri
- IEEE802.3az-2010'u (EEE) destekler
- Ağ standartları: IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.2 IEEE 802.3ac IEEE 802.3az IEEE 802.3x, IEEE 802.3z IEEE 802.3ad
- Diğer özellikler: SMBus veya NC-SI üzerinden IPMI geçişi, WoL, PXE uzaktan önyükleme, iSCSI önyükleme, VLAN filtreleme

- Microsoft NDIS5, NDIS6 (IPv4, IPv6, TCP, UDP) sağlama toplamı özellikleriyle uyumlu
- IEEE802 IP Katman 2 öncelik kodlamasını ve IEEE802.1Q VLAN'ı (Sanal köprülü Yerel Alan ağı) destekler
- 1000Mbps SX/LX alıcı-vericiyi destekler
- USB 3.0, USB 2.0 ve USB 1.1'i destekler
- CDC-EMC'yi (Cihaz Sınıfı ve Ethernet Kontrol Modeli) destekler
- LPM'yi (Bağlantı Güç Yönetimi) destekler
- Çift değiştirme / polarite / çarpıklık düzeltmesini destekler
- Çaprazlama Algılama ve Otomatik Düzeltme
- Entegre gönderme/alma tampon desteği
- Donanım CRC (Döngüsel Artıklık Kontrolü) işlevini destekler
- Güç kapatma / bağlantı kapatma, güç tasarrufunu destekler
- Yukarı akış bağlantı noktası: USB 3.0 AF
- Aşağı akış bağlantı noktası: SFP bağlantı noktası
- Çalışma sıcaklığı: 0 - 70°C
- Çalışma nemi: %10 - 90 (yoğuşmasız)
- Güç tüketimi: 2,5 w
- Güç tüketimi bekleme: 0,7 w
- Kablo uzunluğu: 17 cm
- Boyutlar: U 7,1 x G 4,5 x D 1,8 cm
- Ağırlık: 50 g
- SFP modülü teslimat kapsamına dahil değildir.

Package contents

- 1 x USB 3.0 Gigabit SFP Ağ Adaptörü
- 1 x kullanım kılavuzu
- 1 x CD-ROM
- SFP modülü teslimat kapsamına dahil değildir.

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	90	11.00	41.00	41.00	39.00	65,559.00
Packaging Unit Inside	1	0.12	12.60	17.50	3.20	705.60
Packaging Unit Single	1	0.12	12.60	17.50	3.20	705.60
Net single without Packaging	1	0.05	4.50	29.00	1.80	0.00

More images:



Safety notes

- Aşırı yüklemeye aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com