

DIGITUS® Armario de carga móvil para el escritorio para 10 notebooks/tabletas hasta 13 pulgadas, UV-C, USB-C

DN-45004

EAN 4016032486145



Armario de carga móvil, versión de sobremesa, UV-C, USB-C 10 estaciones de carga, 14", negro

El armario de carga móvil de DIGITUS® es la solución ideal y compacta para guardar y cargar sus dispositivos portátiles, tales como notebooks y tabletas. Los armarios de carga móviles se utilizan con frecuencia en instalaciones públicas, p. ej., escuelas, para poder guardar los dispositivos de forma segura en un lugar central y cargarlos al mismo tiempo. El armario contiene 10 puestos de carga, cada uno de los cuales dispone de una conexión USB propia en la parte frontal. Los indicadores LED integrados le permiten tener bajo control, en todo momento, el proceso de carga (rojo: proceso de carga; verde: proceso de carga terminado/ningún dispositivo conectado). Los pies resistentes a la abrasión aseguran la colocación antideslizante. Un ventilador instalado en combinación con las rendijas de ventilación asegura la disipación de calor activa del armario. Las lámparas UV-C instaladas aseguran unas condiciones más estériles y, en consecuencia, una higiene mejorada y respetuosa con el medio ambiente.

La solución ideal para el almacenamiento estéril y la carga de sus dispositivos portátiles a través de conexiones USB-C™.

- Lámparas UV-C para mejorar la higiene.
- Puerta frontal de acero con cierre en 3 puntos
- Interruptor de conexión/desconexión en el lateral
- Entrada de corriente: C19; 110 V/220 V CA, 50/60 Hz, 16A
- Cable de alimentación: 2 metros C19/clavija con contacto de puesta a tierra

- Intensidad: 3500 W
- 10 conexiones USB-C™
- Dimensiones del producto (alt. x anch. x prof.) en mm: 345 x 360 x 370 mm
- Profundidad de la balda interior: 294 mm
- Profundidad de la balda interior: 294 mm
- Puerto USB-C™ salida: 18W (5V 3A/9V 2A/12V 1,5A) por puerto; máx. 180W
- Control de temperatura: Los ventiladores arrancan automáticamente cuando la temperatura interior supera los 40 °C

Attributes

- Color: negro, RAL 9005
- Suitable for display size: 33 cm (13")
- Number of Devices: 10
- USB connection (charging): USB C
- Additional connection (charging): no
- UV-C disinfection: sí
- Data synchronisation function: no
- Type: Stationary
- Locking type: mechanical

Package contents

- 1 armario de carga
- 2 llaves
- 1 cable de alimentación
- 1 manual

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	17.50	41.50	43.50	36.00	64,989.00
Packaging Unit Inside	1	17.50	41.50	43.50	36.00	64,989.00
Packaging Unit Single	1	17.50	41.50	43.50	36.00	64,989.00
Net single without Packaging	1	16.00	37.00	36.00	34.50	0.00

More images:



Safety notes

- El producto sólo debe utilizarse en tomas de corriente protegidas por un interruptor diferencial.
- La conexión eléctrica del producto debe realizarse directamente a una toma de corriente instalada de forma permanente.
- No está permitido el uso de enchufes múltiples o cables alargadores.
- El cable de conexión no debe estar dañado. Un cable con dobleces, aplastamientos o grietas debe sustituirse inmediatamente.
- Antes de conectar dispositivos eléctricos al producto, asegúrese de que el dispositivo que se va a conectar, incluido su cable de conexión, no presenta fallos ni daños.
- Introduzca siempre el enchufe hasta el fondo en la toma de corriente. Sólo puede desconectarse tirando de la propia clavija, nunca del cable.
- Al accionar puertas o trampillas, hay que tener cuidado de no aplastar o dañar los cables de conexión de los dispositivos eléctricos.
- Utilizar sólo en interiores protegidos del polvo y la humedad
- Evitar humedades o temperaturas superiores a las especificadas en la ficha técnica - Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- El aparato sólo puede desmontarse y transportarse si previamente se ha desconectado el enchufe de la red eléctrica.
- Conecte el sistema de carga únicamente a un enchufe con toma de tierra y de fácil acceso.
- La seguridad debe ser evaluada por un electricista cualificado.
- Las tomas sólo pueden utilizarse con los dispositivos previstos para ello, por ejemplo:
 - Cargadores para pilas recargables y dispositivos portátiles
 - Smartphones o tabletas (dispositivos móviles)
 - Portátiles / Notebooks / UltraBooks (ordenadores portátiles)
 - Baterías para móviles / PowerBanks
- Asegúrese de que no se supere la potencia total máxima especificada en la placa de características.
- Asegúrese también de que no penetren líquidos en el equipo eléctrico del armario.
- Cargue los dispositivos sólo bajo supervisión. No se permite el almacenamiento a largo plazo de ningún dispositivo con batería de iones de litio.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com