DIGITUS Armadio di ricarica mobile su desktop per 10 notebook/tablet a 13 pollici, UV-C, USB-C

DN-45004
EAN 4016032486145

Armadio di ricarica mobile, versione desktop, UV-C, USB-C 10 postazioni di ricarica, 14", nero

L'armadio di ricarica mobile di DIGITUS® è la soluzione ideale e compatta per riporre e ricaricare i propri dispositivi portatili, come ad es. notebook e tablet. Spesso gli armadi di ricarica mobili vengono utilizzati in istituzioni pubbliche, come scuole, per conservare i dispositivi in un unico posto centrale e sicuro e poterli ricaricare al contempo. Nell'armadio vi sono 10 postazioni di ricarica dotate di un proprio collegamento USB sul lato frontale. Grazie agli indicatori LED avete sempre sotto controllo la procedura di ricarica (rosso: ricarica in corso, verde: ricarica terminata/nessun dispositivo collegato). I piedini antiscivolo garantiscono un'installazione stabile. Una ventola integrata unitamente alle fessure di areazione si occupano di raffreddare attivamente l'armadio. Le lampade UV-C integrate garantiscono condizioni sterili e quindi un'igiene migliore e rispettosa dell'ambiente.

La soluzione ideale per la conservazione in condizioni sterili e la ricarica dei vostri dispositivi portatili tramite porte USB-C™.

- Lampade UV-C per una maggiore igiene.
- Sportello frontale in acciaio con chiusura in 3 punti
- Interruttore on/off sul lato
- Ingresso corrente: C19; 110V/220V AC, 50/60 Hz, 16A
- Cavo elettrico: 2 metri C19/spina munita di messa a terra
- Potenza elettrica: 3500W
- 10 x porte USB-C™
- Dimensioni del prodotto (Alt. x Largh. x Prof.) in mm: 345 x 360 x 370 mm
- Profondità della mensola interna: 294 mm
- Profondità della mensola interna: 294 mm
- Uscita porta USB-C™: 18W (5V 3A/9V 2A/12V 1.5A) per porta; 180W max.
- Controllo temperatura: Le ventole si avviano automaticamente quando la temperatura interna supera i 40 °C

Attributes

- Colore: nero, RAL 9005
- Suitable for display size: 33 cm (13")
- Number of Devices: 10
- USB connection (charging): USB C
- Additional connection (charging): no
- UV-C disinfection: sì
- Data synchronisation function: no
- Type: Stationary
- Locking type: mechanical

Package contents

- 1 x armadio di ricarica
- 2x chiavi
- 1 x cavo elettrico
- 1x manuale

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	17.50	41.50	43.50	36.00	64,989.00
Packaging Unit Inside	1	17.50	41.50	43.50	36.00	64,989.00
Packaging Unit Single	1	17.50	41.50	43.50	36.00	64,989.00
Net single without Packaging	1	16.00	37.00	36.00	34.50	0.00

More images:




Safety notes

- Il prodotto può essere utilizzato solo su prese protette da un interruttore differenziale.
- Il collegamento elettrico del prodotto deve essere effettuato direttamente a una presa di corrente installata in modo permanente.
- Non è consentito l'uso di prese multiple o di cavi di prolunga.
- Il cavo di collegamento non deve essere danneggiato. Un cavo che presenta pieghe, schiacciamenti o crepe deve essere immediatamente sostituito.
- Prima di collegare dispositivi elettrici al prodotto, accertarsi che il dispositivo da collegare, compreso il relativo cavo di collegamento, sia in condizioni di assenza di guasti e danni.
- Inserire sempre la spina completamente nella presa. La spina può essere scollegata solo tirando la spina stessa, non tirando mai il cavo.
- Quando si azionano le porte o gli sportelli, occorre prestare attenzione a non schiacciare o danneggiare i cavi di collegamento dei dispositivi elettrici.
- Utilizzare solo in ambienti interni protetti da polvere e umidità.
- Evitare umidità o temperature superiori a quelle indicate nella scheda tecnica - Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- L'apparecchio può essere smontato e trasportato solo se la spina di rete è stata preventivamente scollegata.
- Collegare il sistema di ricarica solo a una presa collegata a terra e facilmente accessibile.
- La sicurezza deve essere valutata da un elettricista qualificato.
- Le prese possono essere utilizzate solo con i dispositivi previsti a tale scopo, ad esempio:
- Caricabatterie per batterie ricaricabili e dispositivi portatili
- Smartphone o tablet (dispositivi mobili)
- Laptop / Notebook / UltraBook (computer portatili)
- Batterie mobili / PowerBank
- Assicurarsi che non venga superata la potenza totale massima indicata sulla targhetta.
- Assicurarsi inoltre che nessun liquido penetri nelle apparecchiature elettriche dell'armadio.
- Caricare i dispositivi solo sotto supervisione. Non è consentito conservare a lungo i dispositivi con batteria agli ioni di litio.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com