DIGITUS® Przenośna szafka ładująca na 10 notebooków/tabletów o przekątnej do 13 cali, UV-C, USB-C

DN-45004

EAN 4016032486145



Szafa mobilna DIGITUS na kółkach do ładowania max. 10 notebooków/tabletów max. 14" z USB Typ C, UV-C

Przenośna szafka ładująca firmy DIGITUS® to idealne i kompaktowe rozwiązanie do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych, takich jak laptopy i tablety. Mobilne szafki ładujące są często wykorzystywane w placówkach publicznych, takich jak szkoły, w celu bezpiecznego przechowywania urządzeń w jednym centralnym miejscu i jednoczesnego ich ładowania. Szafka zawiera 10 miejsc ładowania, z których każde posiada własne złącze USB z przodu. Dzięki wbudowanym wskaźnikom LED w każdej chwili można sprawdzić stan ładowania (czerwony: ładowanie trwa; zielony: ładowanie zakończone/brak podłączonego urządzenia). Odporne na ścieranie nóżki zapewniają stabilność i zapobiegają przesuwaniu się szafki. Wbudowany wentylator w połączeniu z otworami wentylacyjnymi zapewnia aktywne chłodzenie szafki. Wbudowane lampy UV-C zapewniają sterylne warunki, a tym samym lepszą higienę.

Idealne rozwiązanie do sterylnego przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych za pomocą złączy USB-C™.

- Lampy UV-C zapewniające lepszą higienę
- Stalowe drzwi wejściowe z 3-punktowym zamkiem
- Przełącznik włączania/wyłączania z boku
- Wejście zasilania: C19; 110 V/220 V AC, 50/60 Hz, 16 A
- Kabel zasilający: 2 metry, wtyczka C19 z uziemieniem
- Moc elektryczna: 3500 W
- 10 portów USB-C™
- Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.) w mm: 345 x 360 x 370 mm
- Głębokość wewnętrznej półki: 294 mm
- Wyjście portu USB-C™: maks. 20 W (9 V 2,2 A/12 V 1,67 A) na port; maks. 200 W łącznie
- Kontrola temperatury: wentylatory uruchamiają się automatycznie, gdy temperatura wewnątrz przekroczy 40 °C
- W razie potrzeby niebieskie uchwyty z tworzywa sztucznego można zdemontować

Atrybuty

- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Suitable for display size: 33 cm (13")
- Number of Devices: 10
- USB connection (charging): USB C
- Additional connection (charging): no
- UV-C disinfection: tak
- Data synchronisation function: nie
- Type: Stationary
- Locking type: mechanical

Zawartość opakowania

- 1 x szafka ładująca
- 2 klucze
- 1 x kabel zasilający
- 1 x instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	17.50	41.50	43.50	36.00	64,989.00
Opakowanie wewnętrzne	1	17.50	41.50	43.50	36.00	64,989.00
Opakowanie jednostkowe	1	17.50	41.50	43.50	36.00	64,989.00
Netto bez opakowania	1	16.00	37.00	36.00	34.50	0.00

Więcej zdjęć












Safety notes

- Produkt może być używany wyłącznie w gniazdach zabezpieczonych wyłącznikiem różnicowoprądowym.
- Podłączenie elektryczne produktu musi być wykonane bezpośrednio do zainstalowanego na stałe gniazdka elektrycznego.
- Korzystanie z wielu gniazd lub przedłużaczy jest niedozwolone.
- Przewód połączeniowy nie może być uszkodzony. Kabel z zagięciami, zgnieceniami lub pęknięciami należy natychmiast wymienić.
- Przed podłączeniem urządzeń elektrycznych do produktu należy upewnić się, że podłączane urządzenie, w tym jego kabel połączeniowy, jest wolne od usterek i uszkodzeń.
- Wtyczkę należy zawsze wkładać całkowicie do gniazda. Wtyczkę można odłączyć wyłącznie poprzez pociągnięcie za nią - nigdy za kabel.
- Podczas obsługi drzwi lub klap należy zachować ostrożność, aby upewnić się, że kable połączeniowe urządzeń elektrycznych nie zostały zgniecione lub uszkodzone
- Używać tylko w pomieszczeniach chronionych przed kurzem i wilgocią
- Unikać wyższej wilgotności lub temperatury niż podane w karcie charakterystyki - Unikać wilgoci, pyłu lub oparów, rozpuszczalników, łatwopalnych gazów.
- Unikać wilgoci, pyłu lub oparów, rozpuszczalników, łatwopalnych gazów.
- Urządzenie może być demontowane i transportowane wyłącznie po uprzednim odłączeniu wtyczki zasilania.
- System ładowania należy podłączać wyłącznie do uziemionego i łatwo dostępnego gniazda.
- Bezpieczeństwo musi zostać ocenione przez wykwalifikowanego elektryka.
- Gniazda mogą być używane wyłącznie z urządzeniami przeznaczonymi do tego celu:
- Ładowarki do akumulatorów i urządzeń przenośnych
- Smartfony lub tablety (urządzenia mobilne)
- Laptopy / notebooki / ultrabooki (komputery przenośne)
- Akumulatory przenośne / PowerBanki
- Należy upewnić się, że maksymalna całkowita moc podana na tabliczce znamionowej nie została przekroczona.
- Należy również upewnić się, że żadne płyny nie dostaną się do urządzeń elektrycznych w szafce.
- Urządzenia należy ładować wyłącznie pod nadzorem. Długotrwałe przechowywanie jakichkolwiek urządzeń z baterią litowo-jonową jest niedozwolone.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com

info@assmann.com