

# DIGITUS Mobilt Desktop-laddskåp för 10 bärbara datorer/surfplattor upp till 13 tum, UV-C, USB-C

DN-45004 EAN 4016032486145





### Mobilt laddskåp, Desktop-version, UV-C, USB-C 10 laddstationer, 14", svart

Det mobila laddskåpet från DIGITUS® är den perfekta och kompakta lösningen för förvaring och laddning av dina portabla enheter, t.ex. bärbara datorer och surfplattor. Laddskåp används ofta på offentliga inrättningar, t.ex. skolor, för att samtidigt förvara och ladda enheterna på en gemensam och säker plats. Skåpet har 10 laddplatser. Varje plats har sin egen USB-anslutning på framsidan. Tack vare integrerade LED-indikatorer har du alltid överblick över laddningen (rött: laddning; grönt: laddning avslutad/ingen enhet ansluten). Nötningsbeständiga fötter ger halkfri uppställning. En fläkt i kombination med ventilationsöppningar ger bra kylning av skåpet. UV-C-lampor ger sterilare förhållanden och därmed miljövänlig och bättre hygien.

## Den perfekta lösningen för steril förvaring och för laddning av dina mobila enheter via USB-C™-anslutningar.

- UV-C-lampor för förbättrad hygien.
- UV-C-lampor f
  ör b
  ättre hygien
- Frontdörr av stål med trepunktslås
- På/av-knapp på sidan
- Strömingång: C19; 110 V/220 V AC, 50/60 Hz, 16 A
- Strömkabel: 2 meter C19/säkerhetsstickkontakt
- Strömstyrka: 3500 W

- 10 x USB-C™-anslutning
- Produktmått (H x B x D) i mm: 345 x 360 x 370 mm
- · Fackens invändiga djup: 294 mm
- USB-C™-port utgång: 18 W (5 V 3 A/9 V 2 A/12 V 1,5 A) per port; 180 W max.
- Temperaturkontroll: Fläktarna startar automatiskt när innertemperaturen överstiger 40 °C

#### **Attributes**

- Färg: svart, RAL 9005
- Suitable for display size: 33 cm (13")
- Number of Devices: 10
- USB connection (charging): USB C
- Additional connection (charging): no
- UV-C disinfection: yes
- Data synchronisation function: no
- Type: Stationary
- · Locking type: mechanical

#### **Package contents**

- 1 x laddskåp
- 2 x nyckel
- 1 x strömkabel

	•	 	

Logistics										
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³				
Packaging Unit Carton	1	17.50	41.50	43.50	36.00	64,989.00				
Packaging Unit Inside	1	17.50	41.50	43.50	36.00	64,989.00				
Packaging Unit Single	1	17.50	41.50	43.50	36.00	64,989.00				
Net single without Packaging	1	16.00	37.00	36.00	34.50	0.00				



#### More images:



















#### Safety notes

- Produkten får endast användas i uttag som är skyddade av en jordfelsbrytare.
- Den elektriska anslutningen av produkten måste göras direkt till ett permanent installerat uttag.
- Det är inte tillåtet att använda flera uttag eller förlängningskablar.
- Anslutningskabeln måste vara oskadad. En kabel som är böjd, krossad eller sprucken måste omedelbart bytas ut.
- Innan du ansluter elektriska apparater till produkten ska du se till att apparaten som ska anslutas, inklusive anslutningskabeln, är i felfritt och skadefritt skick.
- · Stick alltid in kontakten helt i uttaget. Den får endast dras ur genom att dra i själva kontakten dra aldrig i kabeln.
- · Vid manövrering av dörrar eller klaffar måste man se till att elektriska apparaters anslutningskablar inte kläms eller skadas
- Använd endast i damm- och fuktskyddade inomhusmiljöer
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Apparaten får endast demonteras och transporteras om nätkontakten har dragits ur i förväg.
- Anslut endast laddningssystemet till ett jordat och lättåtkomligt uttag.
- Säkerheten måste bedömas av en behörig elektriker.
- Uttagen får endast användas med de apparater som är avsedda för detta ändamål, t.ex:
- Laddare för uppladdningsbara batterier och handhållna enheter
- Smartphones eller surfplattor (mobila enheter)
- Bärbara datorer / Notebooks / UltraBooks (mobila datorer)
- Mobila batterier / PowerBanks
- Se till att den maximala totala effekten som anges på märkskylten inte överskrids.
- Se också till att inga vätskor kommer in i skåpets elektriska utrustning.
- · Ladda endast enheter under uppsikt. Långtidsförvaring av enheter med litiumjonbatteri är inte tillåten.

#### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com