

# DIGITUS Mobilt laddskåp för 30 bärbara datorer / surfplattor på upp till 15,6 tum, USB- C

DN-45006

EAN 4016032494546



## Mobilt laddskåp, 15,6", USB-C 30 laddstationer, PDU, fläkt, 1260 x 824 x 650 mm

Det mobila laddskåpet från DIGITUS® är den ideala och kompakta lösningen för förvaring och laddning av dina portabla enheter, t.ex. bärbara datorer och surfplattor. Laddskåp används ofta på offentliga inrättningar, t.ex. skolor, för att samtidigt förvara och ladda enheterna på en gemensam och säker plats. Skåpet består av tre hyllplan med vardera 10 laddplatser. Varje plats har sin egen USB-anslutning på framsidan. Dessutom kan enheterna anslutas till grenuttagen (3 x 10 st. med säkerhetsuttag) på baksidan. De stora kabelgenomföringarna och sladdförvaringen skapar ordning och reda bland alla sladdar. Fläktarna (3 x 24 V) och ventilationsöppningarna ger aktiv kylning av skåpet.

## Den ideala och kompakta lösningen för förvaring och laddning av dina mobila enheter

- Dubbla dörrblad på fronten och baksidan
- Snäpplås med integrerat handtag på front- och bakdörren, låsbart
- Dörröppningsvinkel 180°
- 2-punktslåsning (låsstång)
- Inkl. 4 st. hjul (2 st. låsbara)
- Hjulerna kan vid behov demonteras
- Inkl. handtag för enklare förflyttning (ingår)
- Produktmått (H x B x D) i mm: 1260 x 824 x 650 mm
- Säkerhetsuttag (AC) med brytare på sidan

- C20-anslutning på sidan
- Inkl. jordfelsbrytare 30 mA
- Kompletterat monterat vid leverans
- Fackens invändiga djup: 415 mm (passar enheter på upp till 15,6")
- USB-C-port utgång: 18 W (5 V 3 A) per port; 540 W max.
- Temperaturkontroll: Fläktarna startar automatiskt när innertemperaturen överstiger 40 °C
- De blåa plasthållarna kan demonteras vid behov

## Attributes

- Färg: svart, RAL 9005
- Suitable for display size: 39,6 cm (15,6")
- Number of Devices: 30
- USB connection (charging): USB C
- Additional connection (charging): Safety outlets
- UV-C disinfection: no
- Data synchronisation function: no
- Type: Trolley
- Locking type: mechanical

## Package contents

- Mobilt laddskåp
- 2x handtag (för montering på utsidan) inkl. monteringsmaterial
- Strömkabel, 2 m
- Bruksanvisning
- 4 x nycklar

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	128.00	69.00	77.00	126.00	669,438.00
Packaging Unit Inside	1	128.00	69.00	77.00	126.00	669,438.00
Packaging Unit Single	1	128.00	69.00	77.00	126.00	669,438.00
Net single without Packaging	1	96.00	65.00	82.40	126.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Produkten får endast användas i uttag som är skyddade av en jordfelsbrytare.
- Den elektriska anslutningen av produkten måste göras direkt till ett permanent installerat uttag.
- Det är inte tillåtet att använda flera uttag eller förlängningskablar.
- Anslutningskabeln måste vara oskadad. En kabel som är böjd, krossad eller sprucken måste omedelbart bytas ut.
- Innan du ansluter elektriska apparater till produkten ska du se till att apparaten som ska anslutas, inklusive anslutningskabeln, är i felfritt och skadefritt skick.
- Stick alltid in kontakten helt i uttaget. Den får endast dras ur genom att dra i själva kontakten - dra aldrig i kabeln.
- Vid manövrering av dörrar eller klaffar måste man se till att elektriska apparaters anslutningskablar inte kläms eller skadas
- Använd endast i damm- och fuktskyddade inomhusmiljöer
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga

gaser.

- Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Apparaten får endast demonteras och transporteras om nätkontakten har dragits ur i förväg.
- Anslut endast laddningssystemet till ett jordat och lättåtkomligt uttag.
- Säkerheten måste bedömas av en behörig elektriker.
- Uttagen får endast användas med de apparater som är avsedda för detta ändamål, t.ex:
- Laddare för uppladdningsbara batterier och handhållna enheter
- Smartphones eller surfplattor (mobila enheter)
- Bärbara datorer / Notebooks / UltraBooks (mobila datorer)
- Mobila batterier / PowerBanks
- Se till att den maximala totala effekten som anges på märkskylten inte överskrids.
- Se också till att inga vätskor kommer in i skåpets elektriska utrustning.
- Ladda endast enheter under uppsikt. Långtidsförvaring av enheter med litiumjonbatteri är inte tillåten.

#### **EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)