DIGITUS® 8K HDMI ayırıcı, 1x4

DS-55340

EAN 4016032495611



1x4 HDMI ayırıcı, 8K/60Hz (4:4:4), Toslink, Stereo, EDID Kontrolü

DIGITUS® HDMI ayırıcı, HDMI cihazınızdan gelen ses ve video sinyallerini UHD 8K/60Hz çözünürlükte 4 TV, monitör veya projektöre dağıtır/yansıtır. Ses sinyalleri ayrıca Toslink veya 3,5 mm stereo bağlantı ile ayrıştırılabilir ve ayrı olarak oynatılabilir. EDID anahtarı, bağlı ekranlara uygun ayarları yapmak için kullanılabilir.

DIGITUS® HDMI ayırıcı, HDMI cihazınızdan gelen ses ve video sinyallerini maksimum 8K/60Hz çözünürlüğe sahip 4 televizyona, ekrana veya projektöre dağıtır/ yansıtır

- HDMI sinyalini 4 TV/monitör/projektöre dağıtır
- Ses çıkarıcı: Toslink / stereo (3,5 mm) - ses sinyalinin ayrıştırılması ve ayrı çalınması
- EDID anahtarı / yönetimi
- Maks. Çözünürlük: 8K/60Hz (4:4:4)
- Video bant genişliği: 48 Gbps
- Yüksek Dinamik Aralığı (HDR) destekler
- HDCP 2.3'ü destekler
- Derin Renk Desteği (36 bit)
- HDMI 2.1
- Bağlantılar:
- 1x HDMI girişi (8K/60Hz)
- 4x HDMI çıkışı (8K/60Hz)
- 1x Toslink
- 1x 3,5 mm ses
- 1x DC / 5V giriş - güç kaynağı bağlantısı
- 5x durum LED'i
- 1x EDID anahtarı
- 1x Mikro USB girişi - Servis
- Çalışma sıcaklığı: 0-70°
- Güç tüketimi: yaklaşık 7W
- Gövde: Metal
- Boyutlar (gövde): U 18,8 x G 7,1 x Y 1,8 cm
- Ağırlık: 285 g
- Renk: siyah

Attributes

- Bağlantı noktası sayısı: 4
- Çözünürlük maks.: 7680 x 4320 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 8K
- Sinyal çıkışı: HDMI
- Sinyal girişi: HDMI
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x HDMI ayırıcı
- 1x güç kaynağı ünitesi (5V/2A, 1,2 m)
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.40	39.50	30.50	44.00	53,009.00
Packaging Unit Inside	1	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.62	20.70	18.70	5.60	2,167.70
Net single without Packaging	1	0.29	18.80	7.10	1.80	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:














Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda, korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
- veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com