

DIGITUS SOHO Pro ağ seti, 483 mm (19") - 7U, 540 x 400 mm (G x D)

DN-49203-SET
EAN 4016032499640



19" ağ seti, 7U duvara monte gövde ve aksesuarlar, siyah SOHO Pro sürümü, takılı değil

İster evde, ister ofiste veya sınırlı alana sahip alt dağıtım panoları için: SOHO Pro serisinin kompakt 483 mm (19") çözümleriyle ağınıza istediğiniz yere kurabilirsiniz. Kurulum sadece birkaç adımda gerçekleşir ve ekteki adım adım talimatlar sayesinde çocuk oyuncağıdır. Dört yükseklik birimi versiyonu (4U, 7U, 9U, 12U) bulunan bu ağ setleri, kullanıma hazır hızlı ve kolay BT kabloları sağlamak için mükemmel şekilde eşleşen DIGITUS bileşenlerini içerir. Ağ muhafazası ve ilgili aksesuarlar (örn. anahtar, patch panel, priz şeridi, raf, kablo yönetim paneli, patch kablo, vb) kompakt bir karton kutu içinde tedarik edilir.

Kompakt bir 483 mm (19") ağ kurmak için komple set, kabin, raf, priz şeridi, patch panel, keystone modülleri, patch kablolar dahil.

- Duvara monte gövde boyutları (Y x G x D): 370 x 540 x 400 mm (demonte olarak teslim edilir)
- Topraklama kontaklı 7 soket çıkışlı çoklu priz 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- 2 m besleme kablolu priz şeridi H05VV-F 35 1,5 mm² topraklama kontak fişli
- Keystone modülü: Kategori 6A 10GBase-T, 500 MHz, PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt) için uygun, GHMT sertifikalı

- Patch kablo: CAT 6A S-FTP, Cu, LSZH, AWG 26/7, uzunluk 0,25 m, siyah renk

Attributes

- Birimler: 7
- Derinlik: 400 mm
- Genişlik: 540 mm
- Kabin tipi: Duvara monte kabin
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: siyah, RAL 9005
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 60 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: no

Package contents

- 1 x duvar muhafazası, monte edilmemiş (2 x anahtar dahil)
- 1 x raf
- 1 x soket şeridi
- 1 x yama paneli
- 24 x Keystone modülü
- 30 x bağlantı kablosu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	14.30	57.00	39.00	17.00	37,791.00
Packaging Unit Inside	1	14.30	57.00	39.00	17.00	37,791.00
Packaging Unit Single	1	14.30	57.00	39.00	17.00	37,791.00
Net single without Packaging	1	11.54	40.00	54.00	37.00	0.00

More images:



Safety notes

- Kurulu cihazların aşırı ısınmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Ağ kabinleri aşırı doldurulmamalı ve havalandırma delikleri tıkanmamalıdır.
- Kablolar düzgün bir şekilde döşenmeli ve kablo kanalları veya tepsileri içinde düzenlenmelidir.
- Hassas cihazları akım piklerinden veya yıldırım çarpmalarından korumak için aşırı gerilim koruma cihazları kullanın.
- İlgili IP koruma sınıfına uyarken nem veya ıslaklıktan kaçının.
- Muhafazanın ve kullanılan cihazların uygun şekilde topraklandığından emin olun.
- Sık sık fırtına aktivitesi olan bölgelerde, güç kaynağına profesyonel yıldırım koruması entegre edilmelidir.
- Eşit olmayan yüklemeyi önlemek için, en ağır üniteleri her zaman kabinin alt kısmına monte edin.
- Bakım veya kurulum çalışmaları sırasında kurulu cihazların güç kaynağı bağlantısını kesin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com