

DIGITUS® DIGITUS USB 3.0 sabit sürücü muhafazası, 3,5", SATA, 16TB, alüminyum

DA-71106-1

EAN 4016032501343



SSD/HDD SATA muhafazası 3.5" USB3.0, SATA III HDD 3.5" için, PSU olmadan

DA-71106-1 sabit sürücü muhafazası, tüm gereksinimleriniz için güçlü bir depolama çözümü sunar. 2,5" ve 3,5" SATA sabit disk sürücüleri ve 16 TB'a kadar kapasite desteği ile büyük miktarda verinin güvenilir bir şekilde yedeklenmesini ve yönetilmesini sağlar. USB 3.0 arayüzü ve 5 Gbit/sn'ye varan yüksek aktarım hızı sayesinde dosyalar hızlı ve verimli bir şekilde aktarılabilir. Bu sağlam ve şık muhafaza hem 2,5" hem de 3,5" SATA sabit sürücüleri destekler, 16 TB'a kadar sabit sürücüleri barındırır ve sorunsuz performans sağlar. Sağlam alüminyum yapı, uzun ömürlü kullanım ve etkili ısı dağılımı sağlar. LED göstergesi çalışma durumunu ve veri aktarımlarını gösterirken, pratik açma/kapama anahtarı kolay kullanım sağlar.

Windows, macOS ve Linux ile uyumlu olan muhafaza, çok yönlü uygulama olanakları sunar. DA-71106-1, ister veri yedekleme ister mobil depolama çözümleri için olsun, ev ve ofis kullanımı için idealdir.

DA-71106-1 sabit sürücü muhafazası, yüksek kapasite ve hıza sahip harici depolama için tercih ettiğiniz çözüm olacaktır.

- Dahili bağlantı: SATA III (SATA I/II ile uyumlu)
- Harici bağlantı: USB 3.0 (USB 2.0/1.1 ile aşağı doğru uyumlu)
- Maks. desteklenen kapasite: 16 TB
- Yonga Seti: JMS578
- LED ekran: Çalışma sırasında beyaz, veri iletimi sırasında yanıp söner
- Malzeme: Tamamen alüminyum gövde
- Çalışma sıcaklığı: 0 ila 40 °C
- Depolama sıcaklığı: -40 ila 70 °C
- Nem: %10 ila %90 (çalışma, yoğunlaşmaz)
- Boyutlar: 182 x 113 x 35 mm

Package contents

- Harici sabit sürücü muhafazası DA-71106-1
- USB 3.0 veri kablosu (A-B, 100 cm, siyah)
- Güç kaynağı ünitesi (12V/2A)
- QIG
- Güvenli bir duruş için kauçuk ayaklar
- Tornavida ve vida paketi

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	21.00	40.00	45.00	22.00	39,600.00
Packaging Unit Inside	1	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.70	19.40	20.00	6.00	2,328.00
Net single without Packaging	1	0.70	11.50	18.40	3.50	0.00

More images:



Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com