

DIGITUS® Multipresa con profilo in alluminio, interruttore e protezione da sovratensione, 10 prese di tipo UK, cavo di alimentazione da 1,8 m con spina di tipo UK

DN-95464

EAN 4016032504030



PDU 1U, commutata, con copertura di protezione da sovraccarico 10 prese di tipo britannico, montaggio verticale, cavo da 1,8 m

Le prese multiple DIGITUS® sono la soluzione perfetta per il vostro armadio di rete o per server. Per quanto riguarda la distribuzione dell'alimentazione, la PDU soddisfa i requisiti di numerose applicazioni nel settore IT, delle reti, dei laboratori e anche in ambito domestico. La presa multipla può essere montata verticalmente all'interno dell'armadio. Una protezione da sovratensione tutela gli apparecchi collegati da eventuali picchi di tensione. A seconda del tipo di armadio, è possibile fissare la presa multipla con le prese rivolte verso destra o verso sinistra.

Alimentazione elettrica sicura e professionale per armadi di rete e server

- Installazione verticale
- Interruttore illuminato
- Modulo di protezione contro le sovratensioni
- Protezione da sovratensione: corrente di scarica nominale (In) - 5 kA
- Alloggiamento: alluminio
- Componenti in plastica in ABS UL-94V-0
- Ingresso: spina UK

- Uscite: 10 prese UK (tipo G)
- Cavo di alimentazione: 1,8 m
- Corrente nominale: 13 A
- Tensione nominale: 230-250 V CA, 50/60 Hz
- Lunghezza di fissaggio: 698 mm
- Dimensioni: 719 x 45 x 45 mm (A x L x P)

Attributes

- Caratteristiche aggiuntive: Interruttore di alimentazione, Protezione dalle sovratensioni
- Corrente: 16 A
- Fase: Monofase
- Installazione: Rack 1U
- Potenza: 3,6 kVA
- Volt: 230 V
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- Contenuto della confezione: 1 presa multipla
- 2 staffe di fissaggio
- 1x Istruzioni di sicurezza

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	11.00	5.80	12.00	75.00	5,220.00
Packaging Unit Inside	1	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.10	5.80	12.00	75.00	5,220.00
Net single without Packaging	1	1.10	4.50	4.50	71.90	0.00

More images:



Safety notes

- Questo prodotto non è destinato all'uso non sorvegliato da parte di bambini o persone sotto la loro tutela!
- Evitare umidità o temperature superiori a quelle indicate nella scheda tecnica - Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- Le prese multiple non sono progettate per l'uso permanente con carichi pesanti!
- I socket multipli non devono essere collegati in cascata (evitare di mettere insieme più socket multipli).
- Il carico massimo collegato non deve essere superato.
- Le prese multiple difettose devono essere messe immediatamente fuori servizio e smaltite in modo ecologico.
- In caso di guasto, mettere fuori servizio il prodotto e rivolgersi a un elettricista qualificato.
- Non aprire il prodotto.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per la pulizia.
- L'ingresso di liquidi può provocare un cortocircuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com