

DIGITUS® Commutateur KVM USB-C 3.0 Dual HDMI DIGITUS, 2 ports, 4K60Hz, Core Line

DS-12856

EAN 4016032506577



Commutateur KVM, 2x2 HDMI, 4K@60Hz 3x USB3.0, 1x USB C, Core Line

Commutateur KVM USB-C 3.0 Dual HDMI DIGITUS, 2 ports, 4K60Hz, Core Line Deux ordinateurs, deux écrans - contrôle total via une seule combinaison clavier/souris et une qualité d'image 4K ultra-nette. Le commutateur KVM USB-C 3.0 Dual HDMI DIGITUS® de la gamme Core Line permet de contrôler simultanément deux ordinateurs compatibles HDMI™ avec une sortie double écran - idéal pour les postes de travail avec deux moniteurs. Le passage d'un système à l'autre s'effectue sans effort à l'aide d'un bouton-poussoir ou de la télécommande filaire fournie. Outre la prise en charge jusqu'à 4K@60Hz (YUV 4:4:4), HDR et HDCP, le commutateur offre également des possibilités de connexion étendues pour les périphériques USB. Trois ports USB-A 3.0 et un port USB-C 3.0 permettent de partager des périphériques de stockage, des imprimantes ou des périphériques d'entrée avec des débits de données allant jusqu'à 5 Gbps. Remarque : en cas d'utilisation de disques durs externes ou de SSD consommant plus d'énergie, il est recommandé d'utiliser un bloc d'alimentation supplémentaire de 5V/2A (non fourni). Une sortie audio intégrée de 3,5 mm offre un son stéréo clair. L'alimentation est assurée par USB-C ; pour les appareils nécessitant une alimentation plus importante, une prise optionnelle pour un bloc d'alimentation externe est disponible.

Passez d'un appareil à l'autre en toute simplicité, sans avoir à le débrancher - 4K@60Hz, USB 3.0, audio et design compact permettent de travailler efficacement et de garder un environnement de bureau bien rangé.

- Entrées : 2x HDMI™ (pour deux appareils), 2x USB-C 3.0 (données/commande)

- Sorties : 2x HDMI™ (Single-Display), 3x USB-A 3.0 (jusqu'à 5 Gbps), 1x USB-C 3.0 (jusqu'à 5 Gbps), 1x audio 3,5 mm
- commande : commutation par bouton sur l'appareil ou par télécommande (1,5 m, magnétique)
- Résolution vidéo : jusqu'à 4K@60Hz (YUV 4:4:4), prise en charge HDR, compatible 3D
- Audio : Stéréo (3,5 mm), DTS, Dolby Digital, TrueHD
- Bande passante vidéo : Jusqu'à 6,0 Gbit/s par canal / 18 Gbit/s au total
- Formats supportés : LPCM, DTS, Dolby Digital, HDCP 1.4 / 2.2
- Matériau du boîtier : Boîtier en aluminium pour la stabilité et le refroidissement
- Dimensions (L x l x H) : 135 x 60 x 30 mm
- Poids : 227 g
- Alimentation : via USB-C (DC 5V), adaptateur secteur 5V/2A en option recommandé pour les périphériques USB à forte consommation d'énergie

Attributs

- Interface: HDMI
- Nombre de ports: 2

Package contents

- 1x commutateur KVM USB-C 3.0 Dual HDMI™, 2 ports
- 2x câble de données USB-A vers USB-C 3.0 (1,5 m)
- 1x câble d'alimentation USB-A vers USB-C (1 m)
- 1x télécommande avec pied magnétique (1,5 m)
- 1x guide de démarrage rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	11.60	31.00	32.50	39.50	39,796.20
Packaging Unit Inside	1	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.23	13.50	6.00	3.00	0.00

More images:



Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation de courant sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com