DIGITUS® Candeeiro de secretária LED - 50cm, 1025lm, 7W, Preto

DA-90490

EAN 4016032508403



Candeeiro de secretária LED, 50 cm 1025 lm, 7W, preto

O candeeiro de secretária LED oferece um conceito particularmente flexível e pode ser orientado livremente em qualquer direção. O pescoço de ganso totalmente dobrável permite tanto a iluminação direta para tarefas concentradas como a luz indireta para uma iluminação agradavelmente suave da área de trabalho. A cabeça de luz larga cria um padrão de luz muito uniforme que é ideal para estações de trabalho com computadores portáteis, bem como para leitura, desenho ou trabalho de escritório. O brilho e a temperatura da cor podem ser ajustados em cinco níveis através da superfície de controlo sensível ao toque. Isto cria a atmosfera de iluminação correta em qualquer altura, quer seja para trabalho concentrado ou leitura descontraída. A lâmpada é fixada através de um robusto grampo de mesa que não requer espaço adicional e pode ser utilizado em tampos de mesa com uma espessura até 65 mm. O invólucro de alta qualidade, feito de alumínio e plástico resistente, confere ao candeeiro um aspeto moderno e elegante, garantindo uma longa vida útil. Isto torna este candeeiro uma excelente solução para qualquer ambiente de trabalho onde seja necessária uma iluminação flexível e potente.

Candeeiro de secretária LED compacto de 50 cm com base de fixação - luz perfeita e amiga dos olhos para estações de trabalho modernas com computadores portáteis no escritório e em casa

- Saída de luz: 1025 lúmens
- Índice de restituição de cor: >80
- Temperaturas de cor: 4 níveis
- Temperatura de cor ajustável (CCT): 3000K - 6500K
- Fluxo luminoso central: 1000 lux a 45 cm (distância da fonte de luz)
- Função de regulação da intensidade da luz: 5 níveis
- Fonte de alimentação externa: DC (10 V / 0,85 A)
- Fixação: Fixação por grampo na mesa até 65 mm
- Consumo de energia: 7 W
- Consumo de energia em modo de espera: 0,29 W
- Tecnologia LED: 96 x SMD 2835 0,5W
- Classe de eficiência energética: D
- Classe de proteção IP: IP 20
- Dimensões: 500 x 59 x 400 - 530 mm
- Peso: 1,45 kg
- Cor: preto
- Material: alumínio, plástico

Attributes

- Style: Desktop lamp


Package contents

- 1x Candeeiro de secretária LED
- 1x fonte de alimentação (10V/0,85A - 180cm)
- 1x material de montagem e acessórios
- 1x manual de instruções

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	3	5.92	13.50	33.50	75.00	33,918.80
Packaging Unit Inside	1	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.97	10.10	11.80	73.00	8,700.14
Net single without Packaging	1	1.20	5.90	50.00	40.00	0.00


More images:




















Safety notes

- Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida ou especificada.
- Utilizar apenas em espaços interiores secos; a classificação IP20 significa que não oferece proteção contra a água.
- Não utilize a fonte de alimentação, o cabo nem o candeeiro se estiverem danificados.
- Não cubra a luminária; assegure uma dissipação de calor adequada.
- Não utilizar em ambientes húmidos, perto de água ou no exterior.
- Não efetue reparações nem alterações por conta própria nos componentes elétricos.
- Fixar bem o candeeiro; utilizar o grampo apenas em tampos de mesa adequados.
- Instale os cabos de forma a evitar que se torne um risco de tropeço, de esmagamento ou de tensão excessiva.
- Não olhe diretamente para a fonte de luz durante um período prolongado a curta distância.
- Desligue o aparelho da rede elétrica antes de o limpar.
- Não exceda a capacidade máxima de carga.
- Instale apenas em superfícies adequadas e com resistência suficiente.
- Utilize o material de montagem fornecido apenas se for adequado para a superfície de apoio; caso contrário, escolha material de fixação adequado.
- Verifique regularmente se os parafusos estão bem apertados.
- Não utilize o produto se o suporte, os parafusos, o mecanismo de fixação ou as correias estiverem danificados.
- Assegure que os equipamentos montados não caiam.
- Instale o cabo de forma a que não sejam exercidas forças de tração sobre o suporte ou o aparelho.
- A montagem deve ser efetuada apenas de acordo com as instruções; em caso de dúvida, consulte um técnico especializado.
- Instalar apenas em tampos de mesa adequados.
- Indicar a capacidade máxima de carga e não a exceder. Caso ainda não tenha sido especificada: acrescentá-la.
- Não utilize a gaveta/prateleira como pega, degrau ou apoio.
- Verifique regularmente os parafusos.
- Ao abrir/fechar, tenha cuidado com os pontos de esmagamento.
- Distribua os objetos pesados de forma uniforme.
- Mantenha as peças pequenas e o material de montagem fora do alcance das crianças.
- Fixar o canal para cabos/o sistema de passagem de cabos apenas de acordo com as instruções de montagem.
- Não sobrecarregue; não insira sem fixar fontes de alimentação pesadas ou extensões, caso o suporte não esteja concebido para o efeito.
- Não dobre, não esmague nem instale as linhas elétricas sob tensão.
- Instale os cabos de forma a que, ao ajustar a altura das secretárias, nenhum cabo fique preso, esticado ou danificado.
- Assegure uma ventilação adequada para as fontes de alimentação/multitomas; evite a acumulação de calor.
- Não volte a utilizar cabos danificados.
- Mantenha as fitas de velcro e as mangueiras para cabos fora do alcance das crianças pequenas; não as utilize como brinquedos.

- Ao cortar, evite arestas vivas.
- Não exceda a capacidade máxima de carga.
- Utilizar apenas em superfícies planas e antiderrapantes.
- Não utilizar como escada, degrau, equipamento de recreio ou meio de transporte.
- Não se deve colocar nada no assento.
- Devido à base móvel/inclinável, certifique-se de que o aparelho está bem assente.
- Não é adequado para utilização por crianças sem supervisão.
- Antes de utilizar, verifique se o assento, o apoio para os pés, a mola de gás e as ligações estão corretamente montados e sem danos.
- Não abra, aqueça, danifique nem repare por conta própria a mola a gás.
- Em caso de ruídos invulgares, instabilidade ou peças danificadas, não continue a utilizar o produto.
- Siga as instruções de montagem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com