

# DIGITUS Support écran intelligent avec station d'accueil intégrée, ressort à gaz et pince de fixation

**DA-90405**  
**EAN 4016032474586**



**Support écran avec station d'accueil USB-C (5 ports) 30 pouces, 9 kg (max.), noir**

La solution de bras d'écran intelligent avec station d'accueil intégrée combine ergonomie et confort de manière inédite. L'utilisateur bénéficie d'une position devant son écran parfaitement ergonomique et peut simultanément utiliser son appareil mobile tel qu'un ordinateur portable, un smartphone ou une tablette via le moniteur connecté. Le bras d'écran supporte des écrans de 15 à 30 pouces de diagonale (VESA 75 / 100) avec une capacité de charge maximale de 9 kg. Le ressort à gaz intégré et la fonction Quick Release facilitent le positionnement et le montage de l'écran. Les interfaces de la station d'accueil intégrée peuvent être atteintes au niveau de la pince de fixation. Utilisez les connexions HDMI, VGA et USB pour connecter votre appareil mobile et le charger également via USB-C™ grâce au Power Delivery. Profitez d'un bureau bien rangé avec la connectivité complète d'une station d'accueil et les avantages en termes d'ergonomie du support écran réglable de DIGITUS®.

**Support écran et station d'accueil en un – ergonomie combinée à une connexion pratique des appareils mobiles**

- Support écran :
- Adapté pour des écrans de 15 à 30 pouces
- Capacité de charge maximale : 2 – 9 kg
- Fonction Quick Release : Montage facile de l'écran dans le logement
- Le support pivote jusqu'à 360° (3 charnières)
- Inclinaison du support VESA : -85° à +15°
- Mesures VESA prises en charge : 75 x 75, 100 x 100
- Réglage maximal de la hauteur : 47,7 cm
- Pour épaisseurs de plateaux : 25 – 30 mm
- Matériau : Acier, aluminium, plastique
- Dimensions : 67,3 x 55,4 x 14,3 cm (l x P x H)
- Poids : 3,2 kg
- Couleur : Noir

- Station d'accueil :
- 1 x port HDMI
- 1 x connecteur VGA
- 1 x hôte USB-C™
- 1 x USB-C™ avec Power Delivery (PD 3.0 / 87 W max.)
- 2 x USB A – USB 3.0 / SuperSpeed 5 Gbits/s max. / 5 V / 0,9 A
- Version HDMI : 1,4
- Résolution HDMI : 4K – 1 écran / 1080p – 2 écrans
- Résolution VGA : Full HD (1080 p)
- Version USB-C™ : USB 3.1 Gen 1
- Note du fabricant :
- Tous les ports USB-C™ ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C™. Assurez-vous que le port USB-C™ de votre ordinateur portable prend en charge le mode DisplayPort Alternate (modes DP-Alt) ainsi que USB Power Delivery (PD).
- Un bloc d'alimentation en option est nécessaire pour utiliser la fonction de charge via Power Delivery.
- Utilisation simultanée de HDMI + VGA = Bureau en miroir (Clone)
- HDMI ou VGA à usage unique = étendre le bureau (Extend) / dupliquer le bureau (Clone)

**Attributes**

- Fixation VESA: 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
- Nombre d'écrans: 1
- Poids de l'écran (max.): 9 kg
- Taille des écrans: jusqu'à 32"
- Type de montage: Pince de fixation

**Package contents**

- 1 x support écran intelligent avec station d'accueil intégrée, ressort à gaz et pince de fixation
- 1 x matériel de montage
- 1 x QIG

**Logistics**

|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton        | 5            | 21.53       | 45.10      | 56.20      | 34.50       | 87,444.40       |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 4.31        | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| Packaging Unit Single        | 1            | 4.31        | 31.80      | 42.80      | 10.90       | 14,835.30       |
| Net single without Packaging | 1            | 3.26        | 55.40      | 67.30      | 14.30       | 0.00            |

## More images:



## Safety notes

- Veuillez lire l'intégralité du manuel avant de commencer le montage et l'assemblage. Veuillez contacter votre revendeur local pour toute question concernant le manuel ou les avertissements.
- ATTENTION : L'utilisation de produits dépassant le poids autorisé peut entraîner des dommages ou éventuellement des blessures.
- Les supports doivent être fixés conformément aux instructions de montage. Un montage incorrect peut entraîner des dommages ou des blessures. Utilisez un équipement de sécurité et des outils appropriés. Le montage du produit ne doit être effectué que par des spécialistes.
- Ce produit peut être monté sur des murs à colombage, des murs en béton massif ou des murs en pierre.
- Les surfaces portantes doivent pouvoir supporter en toute sécurité le poids total des appareils et de tous les composants supplémentaires.
- N'utilisez que les vis de montage fournies et NE VISSEZ PAS TROP SUR LES VIS.
- Ce produit contient de petites pièces qui peuvent provoquer un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Tenir ces pièces à l'écart des enfants.
- N'utiliser ce produit qu'à l'intérieur. L'utilisation du produit à l'extérieur peut entraîner des blessures et des dommages.
- IMPORTANT : Avant le montage, veuillez comparer tous les composants reçus avec la liste des composants. En cas de tables endommagées ou manquantes, demander des pièces de rechange au revendeur local.
- ENTRETIEN : vérifier régulièrement la sécurité et la stabilité de la pince de fixation (de préférence tous les trois mois).

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>

---

info@assmann.com