

DIGITUS Caméra extérieure intelligente (P/T/Z) Full HD avec auto-tracking, LED doubles, Wi-Fi + commande vocal

DN-18604 EAN 4016032478874





Caméra extérieure intelligente Wi-Fi (P/T/Z) Prise en charge de Tuya, Alexa & Google Home

La caméra extérieure Wi-Fi étanche de DIGITUS® peut être tournée à 355° et inclinée à 90°. Elle est équipée de l'auto-tracking, qui permet de suivre automatiquement les mouvements dans le champ de vision. Grâce à l'objectif grand angle de 85° et à la résolution Full HD ultra-précise, vous ne raterez aucun détail. Les LED doubles intégrées assurent la meilleure vision nocturne possible jusqu'à 50 m - avec des LED blanches allumées, également en couleurs. Elles fournissent un éclairage optimal et une image nette même dans l'obscurité totale. Grâce au fonctionnement sans fil, vous êtes 100% flexible en ce qui concerne le lieu d'installation, il suffit de positionner la caméra dans la zone de portée de votre réseau sans fil et de l'alimenter ; il est également possible d'établir une connexion réseau par câble via la connexion RI45. En utilisant la commande vocale avec Amazon Alexa et l'Assistant Google, l'image de la caméra peut être affichée sur les écrans Amazon et Google correspondants. La caméra est capable de détecter un mouvement dans la zone de l'image, de le suivre et d'envoyer une notification push sur votre smartphone. La fente intégrée pour carte microSD peut être utilisée pour des cartes mémoire jusqu'à 128 Go afin que les enregistrements puissent être stockés pendant de longues périodes et récupérés à tout moment. L'audio bidirectionnel vous permet de communiquer avec les personnes se trouvant devant la caméra. L'image diffusée en direct de la caméra et tous les réglages peuvent être facilement visualisés et paramétrés avec l'application, quel que soit votre emplacement (à condition d'avoir accès à votre réseau mobile). La caméra est conçue pour une variété d'applications, par exemple pour la surveillance de la maison, du jardin, du garage ou de l'abri de voiture. Grâce au support fourni, la caméra peut être orientée et montée librement. Mettez l'accent sur la sécurité et la flexibilité avec la commande vocale de la caméra extérieure (P/T/Z) Full HD de DIGITUS®.

Auto-tracking, LED double pour la vision nocturne en couleur, orientable et inclinable (P/T/Z), audio bidirectionnel, Wi-Fi, compatible avec Amazon Alexa + Google Assistant

- Résolution vidéo : 1 920 x 1 080p@25 bit/S (Full HD)
- · Compression vidéo: H.264
- Optique : FOV : Angle de vue de 90° / objectif de 4 mm
- Éclairement lumineux : 0,1 Lux / Ouverture : f/1,2
- Capteur: 1/2,7" CMOS 2 mégapixels

- Prise en charge de la détection de mouvement avec l'auto-tracking (suivi des mouvements)
- Rotation de 355° (« PAN ») / inclinaison de 90° (« TILT »)
- Portée vision nocturne : jusqu'à 50 m avec LED doubles pour un éclairage optimal
- Commutation Jour / Nuit : IR-CUT
- Fréquence d'image vidéo: Mainstream 1 080p@25 bit/s, 720p@25 bit/s
- LED infrarouge : 4 pièces / LED blanches : 4 pièces pour une vision nocturne optimisée en couleur
- · Haut-parleurs et microphone intégrés
- Communication audio bidirectionnelle / compression : G.711
- Types de connexion : Wi-Fi / LAN RJ45
- Wi-Fi : 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) Antenne double
- · LAN: RJ45 10/100 M
- Modes d'enregistrement : Manuel / Mouvements / Programme
- Avec lecteur de cartes MicroSD
- Capacité de stockage carte microSD : jusqu'à 128 Go
- · Prise en charge de Cloud Storage
- Protocoles réseau : TCP/IP, UDP, DDNS, P2P, RTSP, Cloud privé, ONVIF
- Configuration requise : iOS 7 / Android 4 ou supérieur
- Sécurité : Authentification de l'utilisateur, cryptage du logiciel
- Alimentation électrique de la caméra: 12 VCC, 2 A via une prise CC de 5,5 mm
- Consommation électrique : 20 W max.
- Tension d'entrée du bloc d'alimentation : 100 240 V, 50/60 Hz, 0,7 A via Europlug type-C (CEE 7/16)
- Tension de sortie du bloc d'alimentation : 12 VCC, 2 A, 24 W via fiche d'alimentation de 5,5 mm
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ +50 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 %
- Indice de protection : IP65
- Dimensions: 110 x 170 x 200 mm (L x I x H)
- Poids: 490 gCouleur: Blanc

Package contents

- 1 x caméra extérieure intelligente (P/T/Z) Full HD avec auto-tracking, LED doubles, Wi-Fi + commande vocal
- 1 x bloc d'alimentation
- 1 x matériel de montage
- 1 x guide rapide



Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	16.00	38.50	64.00	42.50	104,720.00
Packaging Unit Inside	1	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.80	18.50	20.50	12.50	4,740.62
Net single without Packaging	1	0.49	17.00	11.00	20.00	0.00

More images:


















Safety notes

- N'ouvrez en aucun cas l'appareil. Il ne contient aucune pièce à entretenir. En cas de panne, faites contrôler et réparer l'appareil par un spécialiste.
- Pour des raisons de sécurité et d'homologation, l'appareil ne doit pas être transformé ou modifié.
- En cas de problème, veuillez vous adresser à notre service clientèle.
- Utilisez l'appareil uniquement avec l'adaptateur secteur d'origine fourni.
- L'appareil ne doit être branché que sur des prises de courant facilement accessibles.
- En cas de danger, il faut débrancher la fiche d'alimentation.
- Ne raccordez les appareils de classe de protection I qu'à des sources de courant correctement mises à la terre.
- N'utilisez l'appareil que par le biais d'un disjoncteur à courant de défaut (30 mA maximum).
- Ne touchez jamais la fiche d'alimentation et la prise de courant avec des mains humides.
- Ne branchez pas l'appareil sur des enrouleurs de câble.
- La fiche d'alimentation et le raccord d'une rallonge doivent être étanches et ne doivent pas être immergés dans l'eau.
- Posez toujours les câbles de l'appareil de manière à ce qu'ils ne présentent aucun danger pour les personnes ou les animaux.
- N'utilisez l'appareil que dans la plage de température indiquée.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit, stockez-le dans un endroit propre et sec à une température comprise entre 0°C et 40°C.
- En cas d'orage, il y a un risque de surtension dû à la foudre. En cas d'orage, débranchez tous les raccordements de l'appareil.
- L'appareil n'est pas un jouet! Rangez les appareils hors de portée des enfants. Les matériaux d'emballage qui traînent comme les sacs en plastique, les films ou les éléments de rembourrage comme le polystyrène
- peuvent être dangereux pour les enfants.
- Les nettoyants ou solvants agressifs peuvent endommager le produit.
- Débranchez le produit de la source d'alimentation avant de le nettoyer.



- Utilisez un chiffon non pelucheux pour le nettoyage.
 Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise utilisation de l'appareil ou par le non-respect des consignes de sécurité.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages consécutifs! Dans de tels cas, tout droit à la garantie est annulé.

EU responsible person

 $\ensuremath{\mathsf{EU}}$ based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com