

DIGITUS Akıllı telefonlar/tabletler için 2 x USB A, 1 x USB Type-C™ bağlantıya sahip şarj kutusu, 3100 mA, UP

DA-70618

EAN 4016032459842



Soket 2x USB, 1x USB Type C 5V 3.1A, Giriş: AC250V 50HZ, RAL 9003

Akıllı telefonlar ve tabletler doğrudan prizden şarj olur! DIGITUS® şarj kutusu sayesinde 3 akıllı telefonu veya tableti aynı anda şarj edebilirsiniz. 14W'a kadar (5 V/2,8 A) USB-C™ veya 14 W'a kadar (5 V/2,8 A) iki USB A cihazını şarj edin. Örneğin, akıllı telefonunuzu ve tabletinizi aynı anda toplam 15,5 A mevcut şarj akımıyla şarj edin. Entegre kapaklar ve kazara temasa karşı artırılmış korumaya sahip topraklı prizler sayesinde kendinizi ve ailenizi elektrik çarpmalarından koruyun. Mevcut elektrik tesisatınızı geliştirin ve istediğiniz zaman USB cihazlarınızı doğrudan duvar prizinden şarj etme avantajından yararlanın.

Akıllı telefonları/tabletleri şarj etmek için 2 x tümleşik USB A ve 1 x USB Type-C™ bağlantı noktasına sahip şarj kutusu

- 1 x USB Type-C™ bağlantı
- 2 adet USB A bağlantısı

- Giriş voltajı: 250 VAC/50 Hz
- Çıkış voltajı: 5 VDC (USB)
- Çıkış akımı: maks. 3,1 A (toplam şarj akımı)
- Emniyet: Elektronik kısa devre ve aşırı yük koruması ile emniyetli (USB)
- Montaj tipi: Sıva altı
- Montaj derinliği: 32 mm
- Tüm bağlantıların akıllı paralel kullanımı (USB toplam 3,1 A'ya kadar)
- Renk: Saf beyaz RAL 9003

Package contents

- Akıllı telefonlar/tabletler için 2 x USB A, 1 x USB Type-C™ bağlantıya sahip 1 x şarj kutusu
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	8.00	48.00	35.00	20.50	34,440.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	9.00	6.00	13.00	702.00
Packaging Unit Single	1	0.16	9.00	6.00	12.00	648.00
Net single without Packaging	1	0.12	8.00	4.00	8.00	0.00

More images:



