

DIGITUS USB4 Şarj istasyonu 8K, USB Type-C™

DA-70897

EAN 4016032483458



14'ü 1 arada USB 4.0 Şarj istasyonu 2x Video 8K/30Hz, 3x USB 10 GHz

DIGITUS®'un USB4 Şarj istasyonu, dizüstü bilgisayarınızı yalnızca bir USB-C™ bağlantısı üzerinden 14 ilave port ile genişletir. Ayrıca monitör, projektör ve TV'yi bağlamak için 1x DisplayPort ve 1x HDMI video portuna sahiptir. Çift Monitör Desteği sayesinde bu cihazlar aynı anda çalıştırılabilir. Windows'ta, aynı anda iki farklı video portuna bir video sinyali verilebilir (SST modu), bunun haricinde 2 grafik portuna 2 farklı video sinyali de verilebilir (MST modu). Mac OS'ta yalnızca SST modu desteklenmektedir. Diğer arayüzler size modern bir şarj istasyonunun sunduğu tüm yaygın bağlantılara bağlantı sunar. Örneğin, bir ağ bağlantısı, ilave USB bağlantıları (USB-C™, USB-A), bir ses çıkışı ve iki bağımsız kart okuyucu. PD şarjlı entegre USB-C™ portu ile, şarj istasyonunu kullanırken dizüstü bilgisayarınızı şarj edebilirsiniz. Şarj istasyonu aynı zamanda veri aktarımı, ör. fare ve klavye gibi çevresel aygıtların bağlanması ve mobil cihazların şarj edilmesi için çeşitli USB-C ve 3.0 portları sunar. Dizüstü bilgisayarınızla daha fazlasını yapın ve imkânlarınızı genişletin. İhtiyacınız olan tek şey boş bir USB-C™ bağlantısıdır.

USB4 şarj istasyonu; video, veri, güç, Ethernet & ses için 14 ilave bağlantı sağlar.

- USB4 bağlantılı dizüstü bilgisayarlar için uygundur
- 8K/30Hz'ye kadar, 7680 x 4320p çözünürlüğe kadar UHD-2'yi destekler
- Çift Ekran Desteği: Aynı anda 2 monitör bağlanabilir
- 1x DisplayPort 1.4 Bağlantı
- 1x HDMI 2.1 bağlantısı
- USB-C™ sürümü: USB 3.1 (2. Nesil) 10Gbps
- Dizüstü bilgisayara bağlanmayı sağlayan 1 x USB Type-C™ bağlantısı
- 1x USB Type-C™ bağlantısı - veri aktarımı (maks. 40 Gbps)
- 3x USB 3.2 bağlantısı - 10 Gbps SuperSpeed veri aktarımı, mobil cihazları şarj etmek için BC 1.2 fonksiyonuna sahip portlardan biri (7,5W)
- 3x USB 2.0 bağlantısı (Maks. 480 Mbps veri aktarımı)
- 1 x Gigabit Ethernet bağlantısı - Dizüstü bilgisayarınız ile İnternet/LAN arasında bağlantı kurabilirsiniz
- 2 x Kart okuyucu (microSD / SDHC, SDHX, MMC) - paralel olarak kullanılabilir

- 1 x Audio Stereo jak soketi (3,5 mm)
- DisplayPort Alternate modunu destekler
- DisplayPort (DP) 1.4 desteği
- SST ve MST modunu destekler (Single Stream Transport Mode/Multi Stream Transport Mode (Tekli Akış Taşıma Modu/Çoklu Akış Taşıma Modu))
- Aynı anda iki video çıkış sinyalinin verilmesi - çözünürlük: SST Modu maks. 3840p/60Hz, MST Modu maks. 7680p/30Hz
- Aynı anda iki video çıkış sinyalinin verilmesi - çözünürlük: SST Modu maks. 3840p/60Hz, MST Modu maks. 7680p/30Hz
- Ölçüler: U 14,7 x G 8,0 x D 1,7 cm
- Ağırlık: 410 g
- Renk: Gri / Siyah
- Tüm USB-C™ portları USB Type-C™ standartlarının tüm fonksiyonlarını desteklemez. Dizüstü bilgisayarınızın USB-C™ portunun DisplayPort Alternate modu (DP Alt modları) ve USB Power Delivery (PD) özelliğini desteklediğinden emin olun.
- Video çıkış kapasitesi, dizüstü bilgisayarınızın ve bağlı monitörünüzün grafik kartına bağlıdır. Bazı grafik kartları sınırlı bir MST desteğine sahipken bazı ekranlar mevcut çözünürlüğü de sınırlar.
- M1 yonga setli MacBook cihazlarına yalnızca ilave bir harici monitör bağlanabilir.
- LAN konektörü (RJ45): yes
- Muhafaza: Alüminyum
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Ağ bağlantı noktaları sayısı: 1
- Ekran bağlantı noktaları sayısı: 2
- Kart okuyucu: yes
- Ses bağlantı noktaları sayısı: 1
- USB A bağlantı noktası sayısı: 6
- USB-C bağlantı noktası sayısı: 1
- Video bağlantı noktaları: DisplayPort, HDMI
- Video bağlantı noktaları sayısı: 2

Package contents

- 1 x USB4 Şarj istasyonu 8K, USB Type-C™
- 1 x USB4 bağlantı kablosu (80 cm)
- 1 x Kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	25	11.00	40.00	48.00	30.00	57,600.00
Packaging Unit Inside	1	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.44	6.00	15.00	17.50	1,575.00
Net single without Packaging	1	0.31	4.80	6.90	12.90	0.00

More images:



USB4 Docking Station 8K, USB Type-C™