

DIGITUS Full HD HDMI zu VGA Konverter inkl. Audioübertragung

DS-40310-1
EAN 4016032365679



Video Konverter HDMI auf VGA und Audio Videoauflösung bis zu 1080p, kleines Gehäuse, sw

Der Digitus DS-40310-1 wandelt Ihr digitales HDMI Signal in ein analoges VGA Signal um. Durch die Umwandlung ist es möglich, moderne Wiedergabegeräte auch mit älteren analogen VGA-Bildschirmen zu nutzen. Da der VGA-Eingang nur ein Videosignal wiedergeben kann, ist der Konverter zusätzlich mit einer 3,5 mm Klinken-Buchse ausgestattet. Ein eventuell vorhandenes Stereosignal wird so parallel konvertiert. Dies ermöglicht eine zusätzliche Audiowiedergabe durch den Anschluss an Ihre Lautsprecher oder Ihr Surround-System

Wandelt ein hochauflösendes HDMI-Videosignal in ein VGA-Videosignal um

- Konvertiert Video- und Audio-Signale von HDMI auf VGA
- Nutzen Sie moderne Geräte auch mit älteren analogen VGA-Bildschirmen
- Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig
- Kleines kompaktes Gehäuse
- Eingang: HDMI

- Ausgang: VGA + 3,5 mm Audio
- Stromzufuhr: USB
- Bandbreite 165 MHz/ 1,65 Gbps pro Kanal (6,95 Gbps gesamt)
- Mögliche HDMI Auflösungen: 480P 60 Hz, 720P 50/ 60 Hz, 1080P 60Hz, 800 x 600 60 Hz
- Mögliche VGA Auflösungen: 640 x 480 60 Hz, 1280 x 720 60 Hz, 1920 x 1080 60 Hz, 800 x 600 60 Hz, 1024 x 768 60 Hz
- Maße: 60,5 x 54 x 20,5 mm
- Gewicht: 42 g
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Audio: ja
- Signal Ausgang: VGA
- Signal Eingang: HDMI

Lieferumfang

- Full HD HDMI auf VGA Konverter
- USB Stromkabel
- Bedienungsanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	50	14,10	39,50	32,50	36,00	46.215,00
Innen-VPE	1	0,28	13,50	10,70	5,00	722,25
Einzel-VPE	1	0,28	13,50	10,70	5,00	722,25
Netto einzeln ohne VP	1	0,06	5,40	6,00	2,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

