ednet Bateria zapasowa mini

31999
EAN 4054007319999

Mini UPS 12V DC input, output 12V DC/5V DC2600mAh battery for power backup, 2600mAh battery for power backup, 60min. Backup

USV ednet do urządzeń domowych 12 V DC i 5 V DC oferuje idealne rozwiązanie do zasilania kamer, routerów i systemów alarmowych stałym napięciem, także podczas awarii lub przerw w dostawie prądu. USV posiada załączony zasilacz 12 V. Za pomocą dołączonego do zestawu kabla adaptera istnieje możliwość podłączenia kamer, routerów, a także systemów alarmowych z różnymi wtyczkami. Do wyboru jest wyjście 12 V DC 1,5 A, oraz wyjście 5 V DC 2 A. Dzięki zintegrowanej baterii, czas podtrzymania podczas awarii prądu wynosi do jednej godziny. Dzięki dyskretnemu designowi USV w sposób niezauważalny dopasowuje się do otoczenia.

Umożliwia niezależną od sieci elektrycznej eksploatację komponentów systemu smarthome, np. podczas awarii prądu lub celowej manipulacji

- Napięcie wejściowe 12 V 2 A
- Napięcie wyjściowe 12 V 1,5 A / 5 V 2 A
- Maksymalna moc wyjściowa 18 W
- 2600 mAh
- Zasilacz 1 x 12 V 5,5 mm
- Zasilacz 1 x 5V 2,1mm
- Zabezpieczenie przed zwarciem i przeładowaniem
- Ochrona przed przeładowaniem oraz rozładowaniem
- Czas reakcji 6 ms
- Czas podtrzymania do jednej godziny

Zawartość opakowania

- Bateria zapasowa mini
- Zasilacz 12 V DC
- Zasilacz 12 V 5,5 mm
- Zasilacz 5V 2,1mm
- QIG (krótka instrukcja instalacji)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	13.00	43.00	39.20	28.50	48,039.60
Opakowanie wewnętrzne	1	0.65	20.30	18.80	5.10	1,946.36
Opakowanie jednostkowe	1	0.65	20.30	18.80	5.10	1,946.36
Netto bez opakowania	1	0.50	10.60	10.60	2.50	0.00

Więcej zdjęć









